



### Ürün Hakkında

Benzinli ve dizel portatif jeneratörlerde, GO-BUSINESS GO-MOTOR jeneratör grubu yüksek performans ve güvenilirlik sunar. Tüm üretilen jeneratör grupları için, önceden ürün testi ve fabrika imalat testi gerçekleştirilir.

### GÜÇ

| VOLTAJ | Standby Power (ESP) |      | Prime Power (PRP) |      | Amper | Güç (HP) |
|--------|---------------------|------|-------------------|------|-------|----------|
|        | kVA                 | kW   | kVA               | kW   | A     | hp       |
| 230    | 3,50                | 2,80 | 3,12              | 2,50 | 13.04 | 3.75     |

### Genel Özellikler

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Model Adı             | GO-3300i            |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Benzin              |
| Motor                 | GO-MOTOR GOi        |
| Uyuma                 | EPA III / EU V / CE |
| Alternatör Markası    | BUSINESS            |
| Gerilim Voltaj (V)    | 1 Faz 230V          |

### MOTOR ÖZELLİKLERİ

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 12V DC çıkış                 | 8.3A                          |
| THD(%)                       | <3                            |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L)  | 5                             |
| %50 Yükle Çalışma Süresi (H) | 9                             |
| Yer Değiştirme(cc)           | 120                           |
| Yağ Kapasitesi (L)           | 0,40                          |
| Başlangıç Çalıştırma Tipi    | E-Start / Otomatik Çalıştırma |
| Gürültü(dBA)                 | 64                            |

### ÖLÇÜ VE AĞIRLIK

|                |     |
|----------------|-----|
| En (mm)        | 500 |
| Boy (mm)       | 295 |
| Yükseklik (mm) | 490 |
| Ağırlık (kg)   | 21  |

GO-BUSINESS JENERATÖR, ürünlerinin model, teknik özellikler, renkler, ekipmanlar ve aksesuarlar gibi unsurlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ancak, her zaman en üst düzeyde kalite standartlarına ve özelliklere sahip olduğunu garanti ederiz.

Hemen şimdi QR-GO kodu



- Jeneratörünüzün üzerindeki QR-GO kodunu taratmanız yeterli. Böylece jeneratörünüzün tüm bilgilerine cebinizden ulaşabilirsiniz.
- Jeneratörünüzün periyodik/genel bakımları GO-BUSINESS JENERATÖR tarafından takip edilir, vakti geldiğinde kullanıcıları Sms / Whatsapp / E-Posta yolu ile bildirir.
- Teknik arıza/servis gibi durumlar için, QR-GO kodu kullanarak bölgenizdeki GO-BUSINESS yetkili servisi ile kolayca iletişime geçebilirsiniz.



- GO-BUSINESS JENERATÖR, Türkiye'nin birleşmiş yeri gücü olarak yurtiçi ve yurtdışında kaliteli ve güvenilir jeneratör hizmeti sunmaktadır.
- Jeneratörler, yüksek performans, düşük yakıt tüketimi, uzun ömür ve kolay bakım özelliklerine sahiptir.
- Kontrol panelindeki göstergeler ve düğmeler, jeneratörü kolayca kontrol etmenizi sağlar. Kullanımı basit ve anlaşılır arayüzü sayesinde herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir jeneratördür.
- Jeneratör satın aldığınızda, teknik destek, garanti, servis ve yedek parça hizmetleri de alırsınız. Herhangi bir sorun yaşamaz durumda, 7/24 ulaşabileceğiniz bir müşteri hizmetleri ve 81 ilde 100'den fazla teknik servis ekibi de bulunmaktadır.

